INOTEC

SN 6114.1 O LED J-SV 3000K

Sicherheitsleuchte für 230V Systemspannung

Diese Serie von Wand- oder -Stufeneinbauleuchten wurde speziell für den extremen Einsatzbereich konzipiert. Das Aluminium-Druckgussgehäuse zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus, die durch die Verwendung einer Lamellen-Frontplatte nochmals erhöht werden kann. Dank der hohen Schutzart ist der Einsatz in Aussen- und Innenbereichen mit grossen Anforderungen möglich.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	104434442
Alte Artikelnummer	810072
System / Technologie	LED J-SV
Dimension	260x70x70mm
Montageart	Wand- oder Stufeneinbaumontage
Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Tiefschwarz RAL9005
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	3000 K
Lichtstrom	169 lm
Lichtverteilung	SW Symmetric Wall
Nennstrom AC	27 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Nennstrom DC	22 mA

Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	5.2 W
Scheinleistung	6,2 VA
Produktgruppe	Wand-, Boden- und Stufenleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+40°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.

BILDER





ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	101070966	Betoneinbaukasten SN 6114	Einbaumontage	Aluminium	Schwarz

DOWNLOADS

DATENBLATT
Produktinformation (PDF)

BIM DATEN
BIM Daten (Zip Datei)

ANLEITUNG
Montageanleitung (PDF)

KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG
Konformitätserklärung (PDF)

INSTALLATION
Installationsanleitung (PDF)

ANIMATION
Produktdarstellung

Inotec-Licht SRL | Via Pomposa, 43d | Postfach | 47924 Rimini RN | Tel +39 0541 791911 | Fax |
Niederlassung Basel | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Hardstrasse 16 | CH-4132 Muttenz | Tel +41 61 465 10 80 | Fax +41 61 465 10 89
Succursale Ticino | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Centro Ala – Via Monda 2C | CH-6528 Camorino | Tel +41 91 822 30 00 | Fax +41 91 822 30 09
Succursale Suisse Romande | Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG | Route de Lausanne 14 |CH-1037 Etagnières | Tel +41 21 633 20 00